

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn ATS-Schalter 125 A

Hahn & Sohn ATS-Umschalter 125A ist ein automatischer Quellenumschalter, der zum Umschalten der Stromversorgung zwischen dem Stromnetz und einer Notstrom-Generatorsanlage bestimmt ist. Bei einem Ausfall oder unzureichenden Netzparametern sendet er den Befehl zum Starten des Generators...



PARAMETER	WERT
Kategorie	Zubehör für Stromgeneratoren
Garantie	2 Jahre
Gewicht	23.85 kg
Produkt	Automatischer Umschalter (ATS)
Nennspannung	230/400 V
Nennstrom	125 A
Steuerspannung	24 V DC
Anschluss	dreiphasig, 4-adrig
Leiter	A, B, C, N
Anzahl der Netzteile	2

PARAMETER	WERT
Quelle 1	Stromnetz
Quelle 2	Generatoranlage
Anzahl der Ausgänge	1 Ausgang zur Last
Betriebsmodi	automatisch und manuell
Standardmäßige vorrangige Quelle	Stromnetz
Automatischer Start des Generators	Ja
Automatisches Abschalten des Generators	Ja
Überspannungsschutz	Ja
Unterspannungsüberwachung	Ja
Überwachung der übermäßigen Frequenz	Ja
Prüfung auf unzureichende Frequenz	Ja
Phasenausfallüberwachung	Ja
Überprüfung der Phasenreihenfolge	Die Funktion der Steuereinheit ist einstellbar
Aufbau des Gehäuses	aus Metall, abschließbar

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-ats-prepinac-125a/>